



# Preisbestimmungen Netzanschluss Niederspannung

## Grundlagen

Netzanschlussvertrag Niederspannung, sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung von Energie und Wasser.

## Zahlungsbedingungen

30 Tage netto, ab Rechnungsdatum

### 1. Netzkostenbeitrag

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. 8,1%
Netzkostenbeitrag für bezugsberechtigte Leistung (CHF/kVA)	145.00	162.00

### 2. Netzanschlussbeitrag

#### 2.1 Netzanschluss innerhalb der Bauzone

Folgende Dienstleistungen sind ab dem Netzanschlusspunkt in den pauschalen Netzanschlussbeiträgen enthalten:

- Erstellung der Anschlussleitung bis maximal 50m ab Netzanschlussstelle.
- Einmessen der genauen Lage der Anschlussleitung und Festhalten derselben auf den Werkleitungsplänen der Eniwa AG.
- Anschlusskasten, Anschlussüberstromunterbrecher, Zubehör und Montage (bis 315A).
- Pauschalansätze in Abhängigkeit der Absicherung, respektive der bezugsberechtigten Leistung gemäss Tabelle unter Ziffer 3.

Der Netzanschlussbeitrag enthält nicht:

Die Erstellung der baulichen Voraussetzungen ab dem Netzanschlusspunkt nach Angaben der Eniwa AG. Dies sind unter anderem: Erstellung Kabelschutz (Rohranlage, örtliche Öffnungen etc.) oder Freileitungsmasten, Mauerdurchbrüche, Massnahmen gegen Gas- und Wassereintritt in das Gebäude (zwischen Rohranlage und Mauerwerk, sowie Rohranlage und Kabel).

#### 2.2 Netzanschluss ausserhalb der Bauzone

Der Netzanschlussbeitrag bemisst sich nach effektiven Kosten ab dem Netzanschlusspunkt, inklusive allenfalls notwendig werdenden Investitionen auf der Netzebene 5 (Mittelspannung) und Netzebene 6 (Transformierung); mindestens den Pauschalbetrag des Netzanschlussbeitrages nach Ziffer 3.

### 3. Netzanschlusskosten

Die Netzanschlusskosten setzen sich aus dem Netzkosten- und dem Netzanschlussbeitrag zusammen.

Typische Anschlusswerte		Anschlusskosten in CHF					
Absicherung in A	Bezugsbe- rechtigte Leistung in kVA	Netzkosten- beitrag	Netz- anschluss- beitrag	Mehrlängen- zuschlag ab 50m	Rückbau/ Stilllegung Pauschal- ansätze	Gesamt- kosten exkl. MwSt.	Gesamt- kosten inkl. MwSt. 8,1%
<25	17.3	Objektbezogen, auf Anfrage					
25	17.3	2508.50	4100.00	33.00	350.00	6958.50	7522.15
32	22.2	3219.00	4100.00	33.00	350.00	7669.00	8290.20
40	27.7	4016.50	4100.00	33.00	350.00	8466.50	9152.30
50	34.6	5017.00	4100.00	33.00	350.00	9467.00	10233.85
63	43.6	6322.00	4500.00	37.00	350.00	11 172.00	12 076.95
80	55.4	8033.00	4500.00	37.00	350.00	12 883.00	13 926.50
100	69.3	10 048.50	5400.00	48.00	600.00	16 048.50	17 348.45
125	86.6	12 577.00	5400.00	48.00	600.00	18 557.00	20 060.10
160	110.9	16 080.50	9500.00	74.00	600.00	26 180.50	28 301.10
200	138.6	20 097.00	9500.00	74.00	600.00	30 197.00	32 642.95
250	173.2	25 114.00	11 900.00	105.00	950.00	37 964.00	41 039.10
315	218.2	31 639.00	11 900.00	105.00	950.00	44 489.00	48 092.60
>315	218.2	Objektbezogen, auf Anfrage					

Liegt der Anschlusswert über 315A legt die Eniwa AG die Netzanschlussebene (Niederspannung oder Mittelspannung) und die Art des Anschlussüberstromunterbrechers projektbezogen fest. Massgebend sind die Kenndaten wie Strom-Anschlussgrösse, benötigte Leistungsspitzen, Jahresgebrauchsdauer oder Spannungsqualität. Für die Netzebene Mittelspannung gelten die Preisbestimmungen Netzanschluss Mittelspannung.

Anpassungen der bezugsberechtigten Leistungen bei bestehenden Anschlüssen (ohne Anpassungen der Anschlussleitungen) werden pauschal mit 500 Franken verrechnet.